RÉFÉRENCE 663320 · DEA DIGIRAD/N

# DIGIRAD/N, le clavier radio DEA à quatre canaux, sur piles

Ouvrez un accès par code sans tirer de câble jusqu'au clavier. DIGIRAD/N transmet les commandes à une centrale ou à un récepteur DEA compatible et se programme notamment par Bluetooth avec DEAinstaller.

**Sur piles**
2 × CR2450, sans câble

**4 canaux**
Commande radio 433,92 MHz

**300 codes**
Codes de 2 à 8 chiffres

## Caractéristiques techniques de DIGIRAD/N

COD. 663320

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Clavier radio à code**<br>Type de produit | **2 piles CR2450 3 V en série**<br>Alimentation | **433,92 MHz**<br>Fréquence radio | **4**<br>Canaux radio |
| **HCS Rolling Code ; Dip Switch ; DART**<br>Codage radio | **300 codes**<br>Capacité mémoire | **2 à 8 chiffres**<br>Longueur des codes | **200 m en champ libre ; 40 m en intérieur (valeurs fabricant)**<br>Portée radio |
| **IP54 ; IK09**<br>Indice de protection | **-20 °C à +50 °C**<br>Température de fonctionnement | **137 × 74 × 28 mm**<br>Dimensions (H × L × P) | **Clavier ou Bluetooth avec DEAinstaller**<br>Programmation |

## À vérifier avant installation

Conseil technique

**Réception radio**
Tester le signal avec le récepteur DEA compatible avant fixation.

**Alimentation sur piles**
Deux CR2450 de 3 V en série. Remplacer les deux piles ensemble.

**Commande par code**
Ce modèle ne comporte pas de lecteur de badge.

## Présentation du DEA DIGIRAD/N

Le clavier radio DEA à quatre canaux, sur piles




### Produits associés et compatibilités



**DIGILINK**

Clavier à code, lecteur NFC et commande NET-LINK

Voir la fiche produit



**DIGICOVER SILVER**

Kit de personnalisation effet aluminium

Voir la fiche produit



**DIGICOVER CORTEN**

Kit de personnalisation effet corten

Voir la fiche produit

## Les points forts du DEA DIGIRAD/N

Fonctionnement, possibilités d'accès et mise en service.

### Un code pour chaque accès

Le clavier gère jusqu'à 300 codes de 2 à 8 chiffres. Ses quatre canaux radio permettent de transmettre différentes commandes aux équipements DEA compatibles, selon leur configuration.

### Rétroéclairage adapté à la luminosité

Le capteur crépusculaire commande le rétroéclairage. L'intensité et la durée sont réglables. La notice indique une autonomie indicative de deux ans avec dix activations par jour et la temporisation par défaut.

### Installer et tester la réception

Avant la fixation, vérifiez la compatibilité radio et testez la transmission à l'emplacement prévu. Les supports métalliques et les obstacles peuvent réduire la portée. La programmation Bluetooth sert au paramétrage du clavier ; elle ne remplace pas le récepteur de l'automatisme.

## Questions fréquentes

**▼ DIGIRAD/N lit-il les badges ?**

Non. DIGIRAD/N est un clavier radio à code. Pour utiliser DIGITAG NFC, choisissez DIGILINK ; pour CARDPROX et COINPROX, choisissez DIGIPRO ou DIGISLIM.

### ▼ Faut-il prévoir une alimentation 12 V ?

Non. Ce clavier fonctionne avec deux piles CR2450 de 3 V montées en série. Remplacez les deux piles ensemble selon la notice.

### ▼ La portée de 200 m est-elle garantie sur mon installation ?

Cette valeur est annoncée en champ libre. Les murs, les surfaces métalliques et l'environnement radio influencent la réception ; effectuez un essai sur place.

## DIGIRAD/N : le clavier radio DEA à quatre canaux, sur piles

Sur piles · 4 canaux · 300 codes

## DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Température de fonctionnement** | **-20 °C à +50 °C** | **Fréquence radio** | **433,92 MHz** |
| **Alimentation** | **2 piles CR2450 3 V en série** | **Type de produit** | **Clavier radio à code** |
| **Capacité mémoire** | **300 codes** | **Longueur des codes** | **2 à 8 chiffres** |
| **Indice de protection** | **IP54 ; IK09** | **Dimensions (H × L × P)** | **137 × 74 × 28 mm** |
| **Canaux radio** | **4** | **Codage radio** | **HCS Rolling Code ; Dip Switch ; DART** |
| **Portée radio** | **200 m en champ libre ; 40 m en intérieur (valeurs fabricant)** | **Programmation** | **Clavier ou Bluetooth avec DEAinstaller** |