RÉFÉRENCE 663330 · DEA DIGILINK

DIGILINK, clavier à code, lecteur NFC et commande NET-LINK

DIGILINK réunit le code et le badge NFC dans un clavier DEA. Il peut commander l’installation par radio, par deux relais filaires ou par une liaison de données NET-LINK compatible. Une alimentation câblée est nécessaire dans tous les modes.

Code + NFC
Lecteur 13,56 MHz

2 000 accès
Codes et tags au total

3 modes
Radio, relais ou NET-LINK

Caractéristiques techniques de DIGILINK

COD. 663330

Clavier à code avec lecteur NFC Type de produit	**12–24 V AC/DC ±5 %** Alimentation	**Radio ; 2 relais filaires ; données NET-LINK** Modes de commande	**433,92 MHz** Fréquence radio
4 Canaux radio	**NFC 13,56 MHz — NTAG215** Technologie de badge	**DIGITAG NFC 673020** Badge compatible	**2 000 codes et tags au total** Capacité mémoire
2 à 8 chiffres Longueur des codes	**2 relais à contact sec — 1 A / 30 V AC/DC max.** Sorties	**UART / RS485 selon interface compatible** Connexion de données	**IP54 ; IK09** Indice de protection
-20 °C à +50 °C Température de fonctionnement	**137 × 74 × 33,5 mm** Dimensions (H × L × P)	**Clavier ou Bluetooth avec DEAinstaller** Programmation	

À vérifier avant installation

Conseil technique

Alimentation obligatoire
Prévoir 12–24 V AC/DC, y compris en mode radio.

Badge NFC adapté
Choisir DIGITAG NFC ; CARDPROX et COINPROX utilisent une autre technologie.

Liaison NET-LINK
Vérifier la centrale et les interfaces nécessaires selon le schéma de la notice.

Présentation du DEA DIGILINK

Clavier à code, lecteur NFC et commande NET-LINK



Produits associés et compatibilités



DIGITAG NFC

Le tag NFC DEA pour le clavier DIGILINK

Voir la fiche produit



DIGIRAD/N

Le clavier radio DEA à quatre canaux, sur piles

Voir la fiche produit



DIGICOVER SILVER

Kit de personnalisation effet aluminium

Voir la fiche produit



DIGICOVER CORTEN

Kit de personnalisation effet corten

Voir la fiche produit

Les points forts du DEA DIGILINK

Fonctionnement, possibilités d'accès et mise en service.

Une même entrée, plusieurs moyens d'accès

Attribuez un code ou un DIGITAG NFC aux utilisateurs. La mémoire accepte jusqu'à 2 000 codes et tags au total. La notice prévoit également un PIN additionnel à quatre chiffres pour certains accès, selon la configuration.

Choisir le mode de commande

En radio, DIGILINK utilise quatre canaux à 433,92 MHz avec un récepteur DEA compatible. En filaire, il propose deux sorties relais à contact sec. En mode données, il dialogue avec des dispositifs NET-LINK adaptés via UART ou RS485.

Prévoir l'interface adaptée

Une liaison UART peut nécessiter S-EXTENDER 677650 et une centrale EVO à connecteur 16 broches peut nécessiter 485/EXP 677651, selon l'architecture. NETCOM dispose d'une connexion RS485. La notice détaille les schémas et les conditions de câblage, jusqu'à 50 m avec un câble adapté.

Gestion locale et possibilités à distance

Bluetooth et DEAinstaller permettent le paramétrage local. Les fonctions à distance nécessitent l'équipement et la configuration NET-LINK/NETCOM appropriés ; le clavier n'intègre pas à lui seul une connexion Internet. Le codage Dip Switch n'est pas compatible avec NETCOM.

Questions fréquentes

▼ DIGILINK fonctionne-t-il sur piles ?

Non. Même en mode radio, il nécessite une alimentation câblée 12–24 V AC/DC. DIGIRAD/N est le modèle radio sur piles de cette famille.

▼ CARDPROX et COINPROX sont-ils compatibles ?

Non. Ces références utilisent le lecteur EM de DIGIPRO/DIGISLIM. Pour DIGILINK, choisissez DIGITAG NFC 673020 et enregistrez le tag sur le clavier.

▼ Les 2 000 emplacements sont-ils réservés aux badges ?

Non. La capacité de 2 000 correspond au total des codes et des tags mémorisés.

▼ Peut-on utiliser le clavier pendant sa programmation connectée ?

La notice précise que la saisie des codes et la lecture NFC sont temporairement indisponibles pendant une connexion de programmation par application ou Internet.

DIGILINK : clavier à code, lecteur NFC et commande NET-LINK

Code + NFC · 2 000 accès · 3 modes

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de fonctionnement	-20 °C à +50 °C
Alimentation	12–24 V AC/DC ±5 %
Sorties	2 relais à contact sec — 1 A / 30 V AC/DC max.
Capacité mémoire	2 000 codes et tags au total
Indice de protection	IP54 ; IK09
Canaux radio	4
Modes de commande	Radio ; 2 relais filaires ; données NET-LINK
Connexion de données	UART / RS485 selon interface compatible

Fréquence radio	433,92 MHz
Type de produit	Clavier à code avec lecteur NFC
Technologie de badge	NFC 13,56 MHz — NTAG215
Longueur des codes	2 à 8 chiffres
Dimensions (H × L × P)	137 × 74 × 33,5 mm
Programmation	Clavier ou Bluetooth avec DEAinstaller
Badge compatible	DIGITAG NFC 673020