

DBB · VID1PRFICKPG · PLATINE DE RUE 1 APPEL

VID1PRFICKPG

La platine 2 fils avec contrôle d'accès

Complétez une installation VIDEA compatible avec une caméra HD, les badges RFIC/NFC, le QR Code et deux commandes d'ouverture.

Caméra HD 125°

BUS 2 fils

Clavier · 99 codes

Platine seule · moniteur et alimentation non inclus



Une platine extérieure pour sécuriser les accès

La caméra, le lecteur sans contact et les entrées de contrôle sont réunis dans une façade aluminium compacte.

NFC

Jusqu'à 1 000 badges

Ajoutez et supprimez les badges utilisateurs à l'aide du badge maître fourni avec le kit complet.

QR

QR Code temporaire ou permanent

Le moniteur compatible génère des QR Codes pour ouvrir le portail ou la serrure depuis la caméra de la platine.

99

Clavier tactile rétroéclairé

Jusqu'à 99 codes permettent une gestion pratique des utilisateurs sans badge.



Existe aussi en kit complet

Pour une installation neuve, retrouvez cette platine avec le moniteur tactile VIDM8W et l'alimentation VIDALM36.

- Moniteur tactile IPS 8 pouces, 1280 × 800
- Wi-Fi 2,4/5 GHz et application Tuya Smart
- Alimentation VIDALM36, 2 badges utilisateurs et 1 badge maître

[Découvrir le kit KVIDRFICKPG complet](#)

Fiche technique VID1PRFICKPG

PLATINE SEULE · 1 APPEL

BUS 2 fils

Connexion non polarisée

2 MP · 125° × 72°

Caméra grand-angle

1080p / 720p

H.265 ou H.264

NFC · 1 000 badges

Contrôle d'accès

QR Code

Portail et serrure

Full Duplex

Avec moniteur compatible

NO/NC · 30 V · 4 A

Relais portail

12 V DC · 700 mA

Sortie serrure

IP65 · IK07

Protection extérieure

18 à 36 V DC Alimentation de la platine	-40 à +60 °C Température de service	162 x 82 x 29 mm Dimensions
99 codes Clavier tactile rétroéclairé	Jusqu'à 300 m Portée maximale du BUS selon le câble	

À retenir : Cette référence correspond uniquement à la platine de rue. Un moniteur VIDEA compatible, une alimentation adaptée et le câblage BUS 2 fils sont nécessaires.

Questions fréquentes sur VID1PRFICKPG

Cette référence comprend-elle le moniteur ?

Non. Il s'agit de la platine seule, destinée à un système DBB VIDEA BUS 2 fils compatible.

Combien de badges peut-on enregistrer ?

La platine accepte jusqu'à 1 000 badges utilisateurs. Le badge maître sert à leur ajout et à leur suppression.

Comment fonctionne le QR Code ?

Le QR Code est créé depuis un moniteur compatible puis présenté devant la caméra pour ouvrir le portail ou la serrure.

Peut-elle commander deux accès ?

Oui. Elle dispose d'un relais portail NO/NC et d'une sortie dédiée à une serrure électrique.

Le manuel et le catalogue VIDEA sont disponibles dans « Documents joints ».

DEA • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau de protection	IP65 - IK07	Compatibilité	Gamme DBB VIDEA BUS 2 fils
Caméra	HD 2 MP - 125° horizontal / 72° vertical	Vision nocturne	Smart IR infrarouge
Commande portail	Relais NO/NC - max. 30 V AC/DC, 4 A	Commande serrure	Sortie max. 12 V DC, 700 mA
Interface de contrôle d'accès	Sortie Wiegand	Résolution vidéo	Flux principal 1920 x 1080p / 720p - sous-flux 640 x 360
Mode interphone	Audio Full Duplex	Connexion	BUS 2 fils non polarisé
Matériau	Façade en aluminium	Dimensions platine	162 x 82 x 29 mm
Type de produit	Platine de rue seule - 1 appel	Compression vidéo	H.265 par défaut - H.264
Lecteur de badges	RFIC / NFC - jusqu'à 1 000 badges utilisateurs	Déverrouillage QR Code	Portail et serrure avec moniteur compatible
Clavier	Tactile rétroéclairé - jusqu'à 99 codes	Entrées de contrôle	Bouton de sortie et contact de porte
Sécurité	Alarme anti-arrachement intégrée	Alimentation platine	18 à 36 V DC - 5 W max.
Température platine	-40 °C à +60 °C	Humidité	10 à 90 % HR sans condensation
Distance de câblage	Jusqu'à 300 m selon le câble utilisé		